

エコ.Web�Ⅲバージョンアップツールの利用方法

株式会社東光高岳

エコ.Web�Ⅲを 1.06.06 にバージョンアップするソフトウェアです。

下記の条件を必ずお確かめのうえ、ご利用ください。

※ これらの条件を満たさない場合は絶対にバージョンアップせず、お問い合わせください。

【条件】

動作環境	Windows XP SP3 または Windows7 32bit または Windows10
対象機種	エコ.Web�Ⅲ
対象バージョン	1.04.01 以降
ネットワーク	対象のエコ.Web�Ⅲがインターネットエクスプローラで閲覧できること FTP ポート (TCP/IP 21) Telnet ポート (TCP/IP 23) ※プロキシやファイアーウォールを経由するインターネットでの利用はできない場合があります。

【現在バージョンの確認方法】※必ずご確認ください。

インターネットエクスプローラでエコ.Web�Ⅲの Web 画面を開きます。

枠で示す 2 つの表示を確認してください。


- ① ロゴマークが**エコ.Web�Ⅲ**であること。
- ② バージョン表記が **Ver.1.04 以降**であること。



【バージョンアップ方法】


- ① 【起動】エコ.Web�Ⅲバージョンアップツールを起動します。

ファイル名 : ecoweb3update10606.exe



- ② 【開始】エコ.Web�Ⅲを 1.06.06 にバージョンアップしますか？

⇒ [はい]をクリックします。



③ 【実行】画面の指示に従いキーボード入力をして進めていきます。

1. エコ.WebⅢの IP アドレスを入力してください。
⇒ エコ.WebⅢの IP アドレスを入力します。
2. 実行を開始します。機能を選択してください。
⇒ そのままリターンを入力します。(自動的に 1 が選択されます。)
3. 装置をリセットしますか？
⇒ そのままリターンを入力します。(自動的に y が選択されます。)


4. プログラムを終了するにはリターンを押してください。
⇒ リターンを入力して画面を閉じます。

④ 【装置のリセット】装置がリセットされるので、1～2 分ほど待ちます。

- ⑤ 【動作確認】バージョンアップが正しく行われたかどうか動作確認をしてください。

動作確認方法

1. 装置の起動が完了していない場合は、完了するまで待ちます。
2. エコ.Web�Ⅲにインターネットエクスプローラでアクセスします。
3. ログ画面より、[起動ログ]を確認します。
4. 最新のログに[Version 1.06.06]と記載されていることを確認します。



- ⑥ 【完了】以上でバージョンアップは完了です。そのままご利用ください。

【アップデート内容について】

機能追加

- 東洋電機製造 μ TURTLE に対応 (LAN 接続)
- 東光東芝メーターシステムズ 多回路電力レコーダ KK11A と KK20A に対応 (RS485 接続)
- NTP サーバーとして動作するようにした
- システム設定画面に NTP 時刻合わせの今すぐ同期ボタンを追加
- システム設定画面に DHCP クライアント設定を追加
- システム設定画面に RS485 対応通信機器の選択を追加
- システム設定画面に再起動ボタンを追加
- システム設定画面に MTU の設定ボタンを追加
- データグラフ画面で 2～7 日間表示で夜間 (18 時～06 時) の背景色を暗くした
- 起動時だけでなく稼働中にもセンサーの検索 (BT, KK, μ TURTLE) が出来るようにした

改善

- Trace ログ (保守用) の最大容量を 1 日当たり 4MB に制限
- FTP アップロード機能を利用中に FTP クライアントが停止する場合があるのを修正
- データグラフ画面で選択したセンサーが Cookie に正しく記録されない場合があるのを修正
- パトライト異常時にデマンド監視対象を「なし」にすると異常が解除されないのを修正
- プログラムの異常処理により、機能の一部が停止する場合があるのを修正